

# SAF-PSP-204, SAF-PSP-208

Répétiteur avec commande

# Satel<sup>®</sup>



Les répéteurs SAF-PSP-204 et SAF-PSP-208 reproduisent l'information de la centrale d'incendie SAF-CSP-204 et SAF-CSP-208 respectivement sur l'écran LCD et les leds. Pour plus de facilités, les possibilités et les commandes sont identiques à celles de la centrale. La centrale peut par exemple être placée dans un local technique et le répéteur à l'entrée.

Les répéteurs sont alimentés sur secteur et ont de la place pour une batterie de 12V 17Ah maximum. Sur chaque répéteur, il y a une sortie AUX de 24VDC et 18VDC (cette dernière est uniquement destinée au module de communication SAF-CSP-ETH).

La centrale peut être gérée à partir du répéteur, sauf pour la programmation (nécessite accès sur niveau 3) qui ne se fait que sur la centrale même.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle et référence	SAF-PSP-204	SAF-PSP-208
Type	à 4 zones pour la centrale SAF-PSP-204	à 8 zones pour la centrale SAF-PSP-208
Tension	230 VAC, 50 Hz	
Batterie	1 batterie max 12VDC 17Ah	
Consommation	55 – 60 mA	
Indice IP	IP30	
Humidité relative maximale	93±3%	
Température de fonctionnement	-5 à +40°C	
Température de stockage	-25 à +55°C	
Poids	<3 kg	
Dimensions	L 324 x H 328 x P 108 mm	