



BENTEL
SECURITY

CLASSIKA SERIES KEYPADS



- 2 versions disponibles : LCD & LED
- Affichage BLEU avec ajustement du contraste optimisant la lisibilité dans toutes les conditions de luminosité ambiante
- Montage en saillie
- Système «Plug-In-Approach», l'électronique est fixée sur la partie avant
- Installation rapide sans gêne du câblage : borniers fixés sur la base
- Réglage en continu du volume du buzzer



RAS | AIS



www.rassecurity.com
www.ais-security.be

ras.contact@rassecurity.com
ais.contact@ais-security.be



BENTEL
SECURITY

CLASSIKA SERIES

Bentel Security a développé les nouveaux claviers CLASSIKA Series afin de répondre aux besoins de qualité, fiabilité et précision des installateurs.

Le design sobre et élégant assure au clavier CLASSIKA une parfaite intégration dans tous les décors intérieurs.

Les possibilités de réglage des différents paramètres utilisateur (volume du buzzer, luminosité et contraste de l'affichage) assurent au clavier CLASSIKA une lisibilité optimum quelles que soient les conditions environnantes.



POSITIONNEMENT

- Commandes «User Friendly»
- Simple à utiliser
- Simple à installer et configurer

INSTALLATION SIMPLE

- Montage en surface
- «Plug-In-Approach» : électronique fixée à la face avant
- Installation simple et rapide : borniers fixés sur la face arrière



CARACTERISTIQUES

DEUX VERSIONS : LCD & LED

LCD

- Affichage 2 lignes de 16 caractères.
 - L'affichage visualise la configuration du système et les fonctions d'alarme
 - 7 LEDs pour la signalisation
- Comportement : on, off, clignotement rapide ou lent
Couleurs : 3 rouges, 2 jaunes, 2 vertes
Affichage et rétro-éclairage : bleu

LED

- 16 LED de zone & 7 LED de signalisation
- Comportement : on, off, clignotement rapide & lent
Couleurs : 3 rouges, 2 jaunes, 2 vertes
- Montage en surface
 - Affichage : réglage du contraste pour optimiser la lisibilité quelle que soient les conditions.
 - Nombre de touches : 18 avec symboles alphanumériques
 - Buzzer : Intensité ajustable



www.rassecurity.com
www.ais-security.be

ras.contact@rasssecurity.com
ais.contact@ais-security.be